

# Akku-Schlagschrauber

## DTW180

18V • 3/8" • 180 Nm • 0-2.400 min<sup>-1</sup>

**Bürstenloser Schlagschrauber mit elektronisch regelbarer Drehzahl in zwei Stufen**

Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber 3/8" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 180 Nm. Zwei verschiedene Drehzahleinstellungen. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung und dem Auto-Stopp-Modus im Linkslauf.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Drehmoment max.	65 / 180 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 2400 min <sup>-1</sup>
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 2000 / 3600 min <sup>-1</sup>
Außenvierkantaufnahme:	3/8 "
Standardschrauben	M8 - M16
Hochfeste Schrauben	M6 - M12
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	100 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	89 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast	9,0 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 - 1,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	144 x 79 x 235 mm
Bürstenloser Motor	✓

### Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektronisch regelbare Drehzahl in 2 Stufen
- Auto-Stopp-Modus im Linkslauf: 0,2 Sekunden nach vollständigem Lösen der Schraube/Mutter stoppt die Dreh-/Schlagbewegung
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
- Ideal für Arbeiten auf engstem Raum und für Überkopf-Arbeiten
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**134873-0**

Bit-Adapter 1/2" Vierkant zu 1/4"



**821550-0**

MAKPAC Gr. 2



**837670-0**

Tiefziehteil f. MAKPAC



**B-54651**

Schlagnuss-Set 3/8"



**BL1820B**

Akku BL1820B



**BL1840B**

Akku BL1840B



**BL1850B**

Akku BL1850B



**BL1860B**

Akku BL1860B



**P-05963**

Bit-Adapter 3/8"4KT - 1/4" 6KT



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

