

# Akku- Winkelbohrmaschine

## DDA351

18V • 0-1.800 min<sup>-1</sup>

**Winkelbohrmaschine mit Schnellspannbohrfutter für beengte Räume**

Handliche Akku-Winkelbohrmaschine mit 18 V, die mit einer Motorbremse und einer leuchtstarken LED ausgestattet ist. Der 4-polige Motor in kompakter Bauform bedingt eine Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme. Der große Paddelschalter sorgt für eine einfache Handhabung.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 1800 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	- / 13,5 Nm
Bohrleistung in Holz	25 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Aufnahme	24UNF / 3/8 "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	70 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 - 1,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	326 x 79 x 115 mm
Eckmaß	88 mm
Akkutyp	Li-ion
Produktgewicht	1,1 kg

### Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Handliche Akku-Winkelbohrmaschine
- 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme
- Einfache Handhabung durch großen Paddelschalter
- Einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Drehzahl elektronisch regelbar
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Rechts-/Links-Lauf
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**153489-2**  
Seitengriff 36



**821550-0**  
MAKPAC Gr. 2



**838040-6**  
Tiefziehteil für MAKPAC



**BL1820B**  
Akku BL1820B



**BL1830B**  
Akku BL1830B



**BL1840B**  
Akku BL1840B



**BL1850B**  
Akku BL1850B



**BL1860B**  
Akku BL1860B



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

